



КОМПЛЕКТАЦИЯ

поз.	описание	кол-во
1	панель верхняя	1
2	панель нижняя	1
3	панель центральная	6
4	боковая стенка правая	1
5	боковая стенка левая	1
6	перегородка	1
7	задняя стенка	2
8	дверь	8
9	Z-образная планка	12
10	планка перегородки	1
11	замок почтовый	8
12	шайба М4	32
13	клепка d4	113

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ШКАФА ДЛЯ ОДЕЖДЫ СЕРИИ ШР

1. Шкаф серии ШР собирается с помощью клепачника и клепок поз.13
2. Аккуратно распакуйте комплект шкафа.
3. Соедините планку перегородки поз.10 с перегородкой поз.6
4. Установите Z-образные планки поз.9 на правую, левую боковые стенки поз.4 и поз.5 и перегородку поз.6 соответственно.
5. Соедините перегородку поз.6 с задними стенками поз.7 (кроме крайних отверстий) в вертикальном положении.
6. Соедините левую боковую стенку поз.5 с задней стенкой поз.7 (кроме крайних отверстий) в вертикальном положении.
7. Соедините правую боковую стенку поз.4 с задней стенкой поз.7 (кроме крайних отверстий) в вертикальном положении.
8. Установите панель верхнюю поз.1 и соедините ее с существующей конструкцией.
9. Установите панель нижнюю поз.2 и соедините ее с существующей конструкцией.
10. Установите панели центральные поз.3 и соедините ее с существующей конструкцией.
11. Установите двери поз.8, наживляя по 2 шайбы поз.12 сверху и снизу двери.
12. Изделие готово к эксплуатации.

				ШР-28			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
						кг	1:1
Исполн.					Лист 1		Листов 2
Проф.							
Т.контр.							
Р.контр.							
Н.контр.							
Увед.							